

Lösung zur Aufgabe 1, Übung 6

(a)

Funktion h 3-31
 Funktion g 12-31
 main 23-31
 x,y 3-10
 a 12-21
 b 13-21
 z 24-31

(b) Hinweis: Abweichend zur Aufgabenstellung werden in der Tabelle, wie bei den anderen Musterlösungen auch, sämtliche Speicherbelegungen angegeben. Die in der Klausuraufgabe geforderten Einträge sind **fett** markiert.

Label	RM	1	2	3	4	5	6	7
label5	-	z 2						
label3	3	2	a #1	b ?				
label11	2:3	2	#1	3	x #3	y 2		
label11	1:2:3	2	#1	3	#3	2	x #3	y 3
label2	1:2:3	2	#1	0	#3	2	x #3	y 3
label2	2:3	2	#1	0	x #3	y 2		
label4	3	1	a #1	b 0				
label11	2:3	1	#1	0	x #3	y 1		
label2	2:3	1	#1	-1	x #3	y 1		
label4	3	0	a #1	b -1				
label6	-	z 0						